

AUSWAHLTABELLE FÜR STROMWANDLER

02

AUSWAHLTABELLE
FÜR STROMWANDLER



Stromwandlertyp	Mini	MN	Y	C1XX	D	B1XX	MiniFLEX MA100	MiniFLEX MA200	AmpFLEX A100	K	E	PAC 1X	PAC 2X
Strommessung													
Umschließungs-Ø (mm)	10	20	30	52	64	115	45 70 100	45 70 100	140 250 380	3,9	8	30	42
AC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DC										■	■	■	■
Min	5 mA	10 mA	1 A	1 mA	100 mA	500 µA	500 mA	500 mA	500 mA	100 µA	5 mA	200 mA	200 mA
Max	150 A	240 A	600 A	1200 A	3600 A	400 A	3000 A	3000 A	10000 A	4,5 A	150 A	600 A	1000 A
Ausgang													
mA AC	■	■	■	■	■				■				
mV AC	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
mV DC	■	■	■										
mV AC+DC										■	■	■	■
Anschluss technik													
Buchsen Ø 4 mm		■		■	■								
Kabel mit 4 mm Winkelstecker	■	■	■	■	■	■					■	■	■
Gehäuse mit 4 mm-Stecker (19 mm Abstand)							■		■	■			
Koaxial-Kabel mit BNC-Stecker		■	■	■	■		■	■			■	■	■
Wandlerart													
1-Bereichswandler	■	■	■	■	■			■	■			■	■
Mehrbereichswandler	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anwendungsbereiche													
Für Multimeter	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Für Oszilloskope		■	■	■	■			■	■		■	■	■
Für Fehlerströme		■		■		■							
Für Leistungs- und Oberschwingungsmessung	■	■		■	■				■		■	■	■
Für Prozessströme 4-20 / 0-20 mA										■			
Stromversorgung													
Autonom (ohne)	■	■	■	■	■	■							
9V-Batterie							■	■	■	■	■	■	■
Netzadapter							■	■	■	■	■	■	■