PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

PMM Serie

PMM High Z-Tastköpfe

- Koaxialer Aufbau
- Neues IC Kontaktierungssystem für Raster von 0,8 bis 1,27 mm
- Austauschbare Federspitze für sichere Kontaktierung
- Inklusive komplettem Zubehör
- Doppel HF-Abgleich (bei PMM 511)
- Miniatur Tastteiler, geeignet für Einsatz an QFP IC`s durch mitgelieferte 0,38mm Federkontakt Spitze

Lieferumfang PMM Serie	
■ Tastkopf	■ Ground Blade 5,0
■ Bedienunganleitung	■ Massefeder 5,0
■ Federspitze 0,8 mm	■ Masseleitung 11 cm
■ Federspitze 0,38 mm	■ BNC-Adapter 5,0
■ feste Spitze 0,8 mm	■ Isolierkappe 5,0
■ Klemmhaken 5,0	■ Schutzkappe 5,0
■ IC-Kappen 0,8 bis 1,27 mm pitch	■ 2-Fuß Positionierer
■ Kodierringe (Satz) 3x4 Farben	■ Trimmstift T (nicht bei PMM301A)

Artikel	Bestell-Nummer	Teilungs-faktor	Eingangs-impedanz	Oszilloskop-eingangs-Kopplung	System-bandbreite (-3dB)	Anstiegs-zeit (10% - 90%)	Kompensations-bereich	Bemessungs-spannung	Sicherheits-standard (IEC / EN)	Kabel-länge
PMM 301A-RO	855-301-A01	1:1	1 MΩ 32 pF + Oszi	1 MΩ AC/DC	50 MHz **(*)**	7,0 nsec	-	55 V CAT II	61010-031	1,1 m **(***)**
PMM 311A-RO	855-311-A01	10:1	10 MΩ 12 pF	1 MΩ AC/DC	300 MHz	1,1 nsec	7 ... 25 pF **(**)**	300 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**
PMM 511A-RO	855-511-A01	10:1	10 MΩ 11 pF	1 MΩ AC/DC	500 MHz	0,7 nsec	7 ... 25 pF **(**)**	300 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**

(*) bei 15 pF Eingangskapazität des Messinstruments
(**) Andere Kompensationsbereiche auf Anfrage
(***) Weitere Standard-Kabellänge 2 m und 3 m, andere Kabellängen auf Anfrage