PMK

PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

PMS Serie

PMS High Z-Tastköpfe

- Modularer Tastkopf
- Koaxialer Aufbau
- Koaxialer Reed-Schalter
- Neues IC Kontaktierungssystem für Raster von 0,8 bis 1,27 mm
- Austauschbare Federspitze für sichere Kontaktierung
- Die Tastkopfserie PMS kann auch mit Lemo Steckern geliefert werden (benötigt z.b. bei Digitalspeicher Oszilloskop 2608 von Gould)
- Read-Out optional (für PMS 201A und PMS 211A)

Lieferumfang PMS Serie	
■ Tastkopf	■ IC-Kappen 0,8 bis 1,27 mm pitch
■ Bedienunganleitung	■ Schutzkappe 5,0
■ Federspitze 0,8 mm	■ Isolierkappe 5,0
■ feste Spitze 0,8 mm	■ Ground Blade 5,0
■ Klemmhaken 5,0	■ Trimmstift S (nicht bei PMS201A)
■ Masseleitung 22 cm	

Artikel	Bestell-Nummer	Teilungs-faktor	Eingangs-impedanz	Oszilloskop-eingangs-Kopplung	Eigen-bandbreite	Anstiegs-zeit	Kompensations-bereich	Bemessungs-spannung	Sicherheits-standard	Kabel-länge		
					(-3dB)	(10% - 90%)			(IEC / EN)			
PMS 201A-RO	820-201-A01	1:1	- 37 pF + Oszi	1 MΩ AC/DC	25 MHz **(*)**	14 nsec	-	55 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**		
PMS 211A-RO	820-211-A01	10:1	10 MΩ 12,5 pF	1 MΩ AC/DC	150 MHz	2,4 nsec	15 ... 40 pF **(**)**	300 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**		
PMS 221A (umschaltbar)	820-221-A00	1:1	- 78 pF inkl. Oszi	1 MΩ AC/DC	20 MHz **(*)**	18 nsec	-	55 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**		
		10:1	10 MΩ 13 pF		150 MHz	2,4 nsec	15 ... 40 pF **(**)**	300 V CAT II				

(*) bei 15 pF Eingangskapazität des Messinstruments
(**) Andere Kompensationsbereiche auf Anfrage
(***) Weitere Standard-Kabellänge 2 m und 3 m, andere Kabellängen auf Anfrage