



## Lieferumfang:

- 1 St. CT237B
- 1 St. Batterie 9 V, IEC 6F22

# CT237B

## Stromzangenadapter (AC/DC)

### Funktionen

- Zangenadapter zur Erweiterung der Wechsel- und Gleichstrombereiche von Multimetern bis 200 A AC/DC

### Geräteinformationen

- Zur Kombination mit allen gängigen Multimetern, auch in Verbindung mit TRUE-RMS-Multimetern oder analogen Schreibern
- Ausgangssignal: 10 mV entspricht 1 A Messstrom
- Zangenöffnung 20 mm
- Festangeschlossene Messleitungen
- Nullpunkteinstellung



## Technische Daten

Messbereiche	
Strom AC/DC	20 A, 200 A
Grundgenauigkeit	$\pm(1,2\% + 0,03\text{ A})$
Ausgangsspannung	10mV/A (20 A Messbereich) 1mV/A (200 A Messbereich)
Frequenzbereich für Wechselstrom	50 Hz...1 kHz
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT III/300 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010
Zangenöffnung	20 mm
Stromversorgung	1 x Batterie 9 V, IEC 6F22
Länge Anschlussleitung	ca. 1,5 m
Maße	ca. 185 x 70 x 30 mm
Gewicht	ca. 280 g

## Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
CT237B	CT237B