



PRM-4 Drehfeldrichtungsanzeiger und Motordrehrichtungstester

Funktionen

- Anzeige der Drehfeldrichtung
- Anzeige der Motordrehrichtung

Geräteinformationen

- Schnelle Ermittlung der Phasenfolge im Drehstromnetz
- Spannungslose, sichere Ermittlung der Anschlüsse von Drehstrommotoren, - das heißt, vor Anlaufen des Motors wird die zu erwartende Drehrichtung angezeigt

Technische Daten

Spannungsbereich	50...600 V
Frequenzbereich	45...65 Hz
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT III/600 V
Sicherheit	DIN VDE 0411/EN 61010-1/ DIN VDE 0413-7, EN 61557-7, IEC 61557-7
Stromversorgung	1 x Batterie 9 V, IEC 6F22
Maße	139 x 68 x 32 mm
Gewicht	ca. 200 g



Lieferumfang:

- 1 St. PRM-4
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 3 St. Krokodilklemme
- 1 St. Batterie, 9 V, IEC 6F22
- 1 St. Bedienungsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de