

Handliches FI/RCD Prüfgerät mit fest angebautem Schukostecker und zweifarbiger Gut/Fehlanzeige

EVO FI/RCD Tester DT 170

- Testinstrument zur Prüfung von 10mA, 30mA, 300mA, 500mA FI/RCD Schutzschaltern
- Messung des Auslösestroms und der Auslösezeit
- Zweifarbige LC Anzeige (blau/rot) zur Anzeige von OK oder Fehler
- Umschaltbar zwischen selektiven (S) und normalen (N) FI-Schutzschaltern
- Eingebaute Akkus – Ladung erfolgt durch Prüfling
- Handliches Testinstrument mit fest angebautem Schukostecker
- Messkreiskategorie CAT III / 600V
- Sicherheit nach IEC/EN 61010, IEC/EN 61557



**Handlicher
FI Tester !**

Technische Daten:

Anzeige	3 stellige Digitalanzeige zweifarbige LC Anzeige zur Erkennung von GUT/FEHL Anzeige des Prüfstroms oder der Prüfzeit
Bereich	10mA, 30mA, 300mA, 500mA selektiv (S) / normal (N) positive (0°) oder negative (180°) Halbwelle (Prüfstrom)
Spannungsbereich	230V AC 50...60Hz Fehleranzeige bei Anschluss von 400V Phase/Phase
Schutzgrad	IP 40
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT III / 600 V gegen Erde
Sicherheit	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61557
Versorgung	7,2V, 110mAh NiMH Akku
Abmessungen	ca. 71x210x51mm
Gewicht	ca. 360 g



Lieferumfang:

EVO FI/RCD Tester DT 170
Bedienungsanleitung

Best.Nr. 30020



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

