

SAGAB VS 3

Sicherungsfinder mit Steckdosentest, FI-Auslösung, Phasenanzeige und berührungslosem Spannungsprüfer

- Schnelles und präzises Auffinden von Sicherungen mit Sender und Empfänger
- Zuordnung von Stromkreisen
- Berührungsloser Spannungsprüfer mit Anzeige der Phasenzugehörigkeit
- Spannungs- und Frequenzmessung mit Anzeige am Empfänger
- Steckdosentester zur Prüfung korrekt angeschlossener Steckdosen mit PE Fehlererkennung
- FI / RCD Test mit Anzeige der Auslösezeit
- **Der ideale Multifunktionsprüfer für den Elektrofachmann!**

Technische Daten:

Sender

Anzeige	ohne
Nennspannung	70...400 V AC
Frequenzbereich	40...65 Hz
Messkategorie	CAT II / 300 V, IEC/EN 61010-1,
Versorgung	2 x 1,5V Batterien IEC LR6, AA
Abmessungen/Gewicht	ca. 180 x 60 x 45 mm / ca. 200 g

Empfänger

Anzeige	LCD 128 x 64, beleuchtet
Funkfrequenz	869,525 MHz
Max. Funkdistanz	ca. 1,2 km
Messkategorie	CAT III / 600 V, IEC/EN 61010-1,
Versorgung	2 x 1,5V Batterien IEC LR6, AA
Abmessungen/Gewicht	ca. 195 x 60 x 37 mm / ca. 210 g



Lieferumfang:

SAGAB VS 3

Best.Nr. 63 98 402 233

Sender und Empfänger
Bereitschaftstasche, Bedienungsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de