

Ø 2 mm-Einpressbuchsen

Ø 2 mm Press-in Sockets


SEB2-...

Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm oder Rundstecker Ø 1,9 mm.


SEB2-...

Insulated Ø 2 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Connection: Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm or round connecting pin Ø 1.9 mm.


SEB2-F2,8



SEB2-R



Montagebohrung
Panel drilling



Metallplatten / Metal panels
Ø 8,3+0,1 mm

Kunststoffplatten / Plastic panels
Ø 8,3-0,1 mm



> 10,5 mm

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Anschluss Connection	*Farben *Colours
SEB2-F2,8	65.9099-*	600 V, CAT III / 10 A	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm	Au 21 22 23 24 25 29
SEB2-R	65.9193-*	600 V, CAT III / 10 A	Rundstecker Ø 1,9 mm Round connecting pin Ø 1.9 mm	Au 21 22 23 24 25 29



Einpressdorn **MB2-S**: Seite 51
Flachsteckhülse **FSH2,8x0,8**: Seite 50



Press-in tool **MB2-S**: page 51
Flat connecting receptacle **FSH2,8x0,8**: page 50



Montageanleitung **MAH510**



Assembly instructions **MAH510**



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de