PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

PMTG Serie

PMTG High Z-Tastköpfe

- Modularer Tastkopf
- Koaxialer Aufbau
- Koaxialer Reed-Schalter
- Neues IC Kontaktierungssystem für Raster von 0,8 bis 1,27 mm
- Austauschbare Federspitze für sichere Kontaktierung
- Doppel HF-Abgleich
- Erweiterter Kompensationsbereich auf Anfrage
- Read-Out optional (für PMTG 311A)

Lieferumfang PMTG Serie	
■ Tastkopf	■ 2-Fuß Positionierer
■ Bedienunganleitung	■ Massefeder 5,0
■ Federspitze 0,8 mm	■ Schutzkappe 5,0
■ feste Spitze 0,8 mm	■ Isolierkappe 5,0
■ Klemmhaken 5,0	■ Ground Blade 5,0
■ Masseleitung 22 cm	■ BNC-Adapter 5,0
■ IC-Kappen 0,8 bis 1,27 mm pitch	■ Trimmstift T

Artikel	Bestell-Nummer	Teilungs-faktor	Eingangs-impedanz	Oszilloskop-eingangs-Kopplung	System-bandbreite (-3dB)	Anstiegs-zeit (10% - 90%)	Kompensations-bereich	Bemessungs-spannung	Sicherheits-standard (IEC / EN)	Kabel-länge		
PMTG 311A	829-311-A00	10:1	10 MMΩ 14,5 pF	1 MΩ AC/DC	350 MHz	1 nsec	10 ... 35 pF **(**)**	300 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**		
PMTG 321A (umschaltbar)	829-321-A00	1:1	- 105 pF inkl. Oszi	1 MΩ AC/DC	20 MHz **(*)**	17,5 nsec	-	55 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**		
		10:1	10 MΩ 16,5 pF		350 MHz	1 nsec	10 ... 35 pF **(**)**	300 V CAT II				

(*) bei 15 pF Eingangskapazität des Messinstruments
(**) Andere Kompensationsbereiche auf Anfrage
(***) Weitere Standard-Kabellänge 2 m und 3 m, andere Kabellängen auf Anfrage