PMK

PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

PMT Serie

PMT High Z-Tastköpfe

- Modularer Tastkopf
- Koaxialer Aufbau
- Koaxialer Reed-Schalter
- Neues IC Kontaktierungssystem für Raster von 0,8 bis 1,27 mm
- Austauschbare Federspitze für sichere Kontaktierung
- HF-Abgleich
- Read-Out optional (für PMT 201A und PMT 211A)

Lieferumfang PMT Serie	
■ Tastkopf	■ 2-Fuß Positionierer
■ Bedienunganleitung	■ Schutzkappe 5,0
■ Federspitze 0,8 mm	■ Isolierkappe 5,0
■ feste Spitze 0,8 mm	■ Ground Blade 5,0
■ Klemmhaken 5,0	■ BNC-Adapter 5,0
■ Masseleitung 22 cm	■ Trimmstift T
■ IC-Kappen 0,8 bis 1,27 mm pitch	

Artikel	Bestell-Nummer	Teilungs-faktor	Eingangs-impedanz	Oszilloskop-eingangs-Kopplung	Eigen-bandbreite (-3dB)	Anstiegs-zeit (10% - 90%)	Kompensations-bereich	Bemessungs-spannung	Sicherheits-standard (IEC / EN)	Kabel-länge		
PMT 201A-RO	825-201-A01	1:1	- 39,5 pF + Oszi	1 MΩ AC/DC	30 MHz **(*)**	12 nsec	-	55 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**		
PMT 211A-RO	825-211-A01	10:1	10 MΩ 12,5 pF	1 MΩ AC/DC	250 MHz	1,4 nsec	10 ... 35 pF **(**)**	300 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**		
PMT 221A (umschaltbar)	825-221-A00	1:1	- 80 pF inkl. Oszi	1 MΩ AC/DC	30 MHz **(*)**	12 nsec	-	55 V CAT II	61010-031	1,2 m **(***)**		
		10:1	10 MΩ 13 pF		250 MHz	1,4 nsec	10 ... 35 pF **(**)**	300 V CAT II				

(*) bei 15 pF Eingangskapazität des Messinstruments
(**) Andere Kompensationsbereiche auf Anfrage
(***) Weitere Standard-Kabellänge 2 m und 3 m, andere Kabellängen auf Anfrage