PEWA Technik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
www.pewa.de

Ein hör- und fühlbarer „Klickeffekt“ gewährleistet eine besonders komfortable und genaue Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.

65 6050 – Fest eingebaute **Umschaltknarre** mit Auswerfer – **für Rechts- und Linksanzug.**

Gr. 1000; 1600 – **2-teilig** mit Entriegelungswerkzeug; in Nylon-Tragetasche.

65 6055 – Grundgerät mit **Einsteckvierkant** (ohne Einsteckwerkzeug).
Passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657580 – 657950.

Genauigkeit:

Gr. 6 – Vom angezeigten Wert **nur bei Rechtsanzug:** ±4 %

Gr. 25–1600 – Vom angezeigten Wert **nur bei Rechtsanzug:** ±3 %

entriegelt

verriegelt

±3%

65 6050_200

65 6050_1000

65 6055_200

maximales Drehmoment		N·m	6	25	60	60-1/2	120	200	320	400	500	800	1000	1600
61E **65 6050**	Drehmomentschlüssel **mit Umschaltknarre**		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
61E **65 6055**	Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug		–	XXX	XXX	–	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	–	–
ganze Länge (65 6050)		mm	225	242	307	307	410	507	632	778	1021	1259	1764	2431
Anzugswert		N·m	1 - 6	2,5 - 25	10 - 60	10 - 60	20 - 120	40 - 200	60 - 320	100 - 400	200 - 500	300 - 800	400 - 1000	600 - 1600
Skalenteilung 1 Teilstrich =		N·m	0,1	0,25	0,5	0,5	1	1	2	2,5	2,5	2,5	5	5
Gewicht (65 6050)		kg	0,3	0,4	0,55	0,55	1	1,3	1,4	3,7	5,5	6,3	10	16
Antriebs-Vierkant (65 6050)		Zoll	1/4	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	1
Aufnahme für Einsteckwerkzeug (65 6055)		mm	–	9×12	9×12	–	14×18	14×18	14×18	14×18	14×18	14×18	–	–