

HF 360 UP



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Schneller, weitsichtiger und vielseitiger Sensor- Schalter mit Hochfrequenz-Technik. Als Unterputz- Variante ideal für Treppenhaus, Diele und Bad, als Aufputz-Variante für Treppenhaus, Keller und Waschküche.

Hochfrequenz-Detektoren senden ein nicht wahrnehmbares Signal aus und reagieren temperaturunabhängig auf Änderungen des Echobildes bei Bewegung. Mit seinem weiträumigen Erfassungsbereich, einer nahezu verzögerungsfreien Reaktion sowie einer stufenlos zwischen 1 m und 8 m einstellbaren Reichweite ist er selbst für schwierige Raumsituationen geeignet.


- Unterputz Hochfrequenz- Sensor, ideal für Treppenhaus, Diele und Bad

Einstellmöglichkeiten

- Drehregler zur einfachen Einstellung von Reichweite, Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle befinden sich geschützt vor unbeabsichtigtem Verstellen hinter der verschraubten Designblende.
- Über integrierten Taster auf Dauerlicht (max. 4 Stunden) oder Dauer-Aus umschaltbar. Eine rote Leuchtdiode zeigt die gewählte Funktion an.



HF-Sensor
HF 360 UP



Erfassungswinkel



Dauerlicht/Dauer-
Aus



Designblende
aufklappbar



IR 180 UP:
Dämmerungs- und
Zeiteinstellung



HF 360 UP:
Reichweiten-,
Dämmerungs- und
Zeiteinstellung

Technische Daten HF 360 UP

EAN **reinweiß**
Abmessungen (HxBxT)
Leistung
Netzanschluss
Erfassungswinkel
Reichweite
Dämmerungseinstellung
Zeiteinstellung
Dauerlicht

4007841 751111
81 x 81 x 55 mm
max. 1000 W (z.B. Glühlampe)
max. 500 W (z.B. Leuchtstofflampe)
230 – 240 V, 50 Hz
3-Drahtanschluss (L,L',N)
Parallelschaltung möglich
360° mit 140° Öffnungswinkel
max. 1 - 8 m, stufenlos
2 – 2000 Lux
10 sek. – 30 min.
4 Std. schaltbar

Dauer-Aus
LED
Schutzart
Schutzklasse
Zubehör

schaltbar
ja, Dauerlicht, Dauer-AUS
IP 20
II
inkl.
Abdeckrahmen



Technische Änderungen vorbehalten.