

UNITEST Digitale Gleich- und Wechselstromzange CHB 15 (AC/DC)



Funktionen

- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Frequenzmessung
- Akustische Durchgangsprüfung
- MIN/MAX- und Relativwertmessung

Geräteinformationen

- Manuelle Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Zusätzliche Balkenanzeige
- Zangenöffnung 23 mm

Gerätehighlights

- Gleich- und Wechselstromzangen sind auch für den Kfz-Bereich, Notstromversorgungen und Solartechnik geeignet.

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 ³ / ₄ -stellig, 3999 Digits
Messbereiche	
Strom AC	0,01...200 A
Toleranz	± (2 % v.M. + 4 Digit)
Strom DC	0,01...200 A
Toleranz	± (2 % v.M. + 2 Digit)
Spannung AC	0,1...400 V
Toleranz	± (2 % v.M. + 2 Digit)
Spannung DC	0,1 V...400 V
Toleranz	± (2 % v.M. + 2 Digit)
Eingangswiderstand	10 MΩ
Widerstand	0,1...400 Ω
Toleranz	± (2 % v.M. + 2 Digit)
Durchgang	R < 40 Ω
Frequenzmessung	0,01 Hz...50 kHz
Toleranz	± (1 % v.M. + 2 Digit)
Frequenzbereich für Wechselstrom	
/-spannung	40 Hz...1 kHz
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT II/600 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
Zangenöffnung	ø 23 mm
Stromversorgung	2 x 1,5 V, IEC LR 6
Maße	183 x 64 x 36 mm
Gewicht	ca. 190 g

200 A
AC/DC

400 V
AC/DC

0...400 Ω

•••

Data
Hold

min./max.
Wertspeicher

Hz

Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST Digitale Gleich- und Wechselstromzange CHB 15
- 2 St. Batterie 1,5V, IEC LR6
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 2 St. Messleitungen (1 x rot, 1 x schwarz)
- 1 St. Bedienungsanleitung



Zubehör:

Sicherheits-Set
(Details Seite 25.8)
Best.-Nr. 370003



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: info@pewa.de

Homepage : www.pewa.de