



## Elma RT 606 A

### Drehfeldrichtungsanzeiger

#### Unsere Empfehlung !

- Drehfeldrichtungsanzeiger mit Phasenanzeige
- Phasen- und Drehrichtungsanzeige mit LED
- Inklusiv Krokodilklemmen und Prüfspitzen
- Sicherheit nach IEC/EN 61010, IEC/EN 61557-7
- einfacher Drehfeldrichtungsanzeiger für Elektroanlagen, Installationen, Ausbildung etc.



#### Technische Daten

<b>Spannungsbereich</b>	150...500 V AC
<b>Frequenzbereich</b>	50...60 Hz
<b>Anzeige</b>	5 LED
<b>Prüfstrom</b>	< 3,5 mA
<b>Einschaltdauer (ED)</b>	dauernd
<b>Messkreiskategorie</b>	CAT III / 300V
<b>Schutzgrad</b>	IP 40
<b>Versorgung</b>	ohne Batterien
<b>Maße</b>	ca. 130 x 72 x 30 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 190 g
<b>Sicherheit</b>	EN 61010, EN 61557-1, EN 61557-7
<b>Lieferumfang</b>	Elma RT 606 A Zubehör Bedienungsanleitung

