

ACDC-400

Stromzangen-Multimeter bis 400 A AC/DC

Die vielseitige und handliche Stromzange im griffigen Design.

- AC/DC Strommessung bis 400 A
- AC/DC Spannungsmessung bis 600 V
- Widerstandsmessung
- Durchgangsprüfung optisch und akustisch
- DATA-HOLD
- MAX/MIN Aufzeichnung
- Automatischer Nullabgleich
- Hintergrundbeleuchtung
- Analoge Balkenanzeige
- Automatische oder manuelle Bereichswahl
- Batterie Warn-Anzeige
- Max. Leiterdurchmesser Ø 30mm



Funktion	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Spannung DC	400.0 mV...600.0 V	0,1 mV...1 V	± (1,0 % rdg + 2 Digits)
Spannung AC	400.0 mV...600 V	0,1 mV...1 V	± (1,0 % rdg + 50 Digits), ± (1.2 % rdg + 3 Digits)
Strom AC/DC	40.00 A...400.0 A	0,01 A...0.1 A	± (2 % rdg + 10 Digits) @ 50 - 60 Hz
Widerstand	400.0 Ohm...40.00 MOhm	0,1 Ohm...0,01 MOhm	± (1,0 % rdg + 5 Digits), ± (3,0 % rdg + 3 Digits)
Leiterdurchmesser	30 mm		
Spannungsversorgung	2 Batterien 1,5V LR03 AAA		
Sicherheitsstandard	CAT III 600 V		
Allgemeine Angaben	Gewicht: 280 g inkl. Batterie, B x H x T: 64 x 205 x 39 mm		
Lieferumfang	Inkl. Batterien, Messleitungen, Schutztasche und Bedienungsanleitung		