



UNITEST Digitale Gleich- und Wechselstromzange CHB35

TRUE RMS (AC/DC)

Funktionen

- Strommessung
- Frequenzmessung (berührungslos)
- MIN/MAX- und Relativwertmessung

Geräteinformationen

- Manuelle Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Zusätzliche Balkenanzeige
- Zangenöffnung 23 mm

Gerätehighlights

- Echt-Effektivwertmessung
- Gleich- und Wechselstromzangen sind auch für den Kfz-Bereich, Notstromversorgungen und Solartechnik geeignet.

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 ³ / ₄ -stellig, 3999 Digits
Messbereiche	
Strom AC	0,001...400 A
Toleranz	± (2 % v.M. + 3 Digit)
Strom DC	0,01...400 A
Toleranz	±(2 % v.M. + 2 Digit)
Frequenzmessung	0,01 Hz...9,99 kHz
Toleranz	± (1 % v.M. + 2 Digit)
Frequenzbereich für Wechselstrom/ -spannung	40 Hz...1kHz
Crest-Faktor	<4
Verschmutzungsgrad	2
Messkategorie	CAT II/600 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010
Zangenöffnung	ø 23 mm
Stromversorgung	2 x 1,5 V, IEC LR 6
Maße	183 x 64 x 36 mm
Gewicht	ca. 190 g

400 A
AC/DC

Data
Hold



Hz
Frequenz

True
RMS

Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST Digitale Gleich- und Wechselstromzange CHB35
- 2 St. Batterie 1,5 V, IEC LR6
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
UNITEST Digitale Gleich- und Wechselstromzange CHB35	93469