

Kompaktes Digitales Hand- Multimeter TEK 362



TEK 362 ist ein neues kompaktes Multimeter mit einem doppelt geformten Plastikgehäuse. Es verfügt über ein gutes LCD Display mit 2000/4000 Pixel.

Das Gerät entspricht dem Sicherheitsstandard CAT III/ 600V. Das Multimeter verfügt über einen Thermoelementfühler vom Typ K.

Wichtige Merkmale

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Digitale Anzeige | ✓ /2000/4000 Pixel |
| Data Hold | ✓ |
| Automatische Bereichswahl | ✓ |
| Diodenprüfung | ✓ |
| Durchgangsprüfung | ✓ |

Technische Daten

| Funktion | maximaler Messbereich | Basisgenauigkeit |
|---------------------|--|------------------|
| Spannung DC | 600 V | ± 0.5 % |
| Spannung AC | 600 V | ± 1.2 % |
| Strom DC | 10 A | ± 2.5 % |
| Strom AC | 10 A | ± 3.0 % |
| Widerstand | 20 MΩ | ± 0.8 % |
| Temperatur | 760 °C | ± 3.0 % |
| Abmessungen (LxBxH) | 150 mm x 70 mm x 48 mm | |
| Gewicht | 255 g | |
| Lieferumfang | Das Multimeter, Messleitungen und 9 V Batterien Thermoelementfühler Typ K (9911/9912) | |