Elma BM 869

Das beste digitale Multimeter seiner Klasse !

Industriestandard !

- Digitales Multimeter mit Echteffektivwertmessung (True RMS) und PC Schnittstelle
- Höchste Sicherheit CAT IV / 1000V nach EN 61010
- LCD Anzeige, bis max. 500.000 Digit
- Große LC-Anzeige mit weisser Hintergrundbeleuchtung
- Frequenzbandbreite bis 100 kHz für Messungen von beispielsweise Halogentrafos, Frequenzumformer etc.
- AC/DC Spannungsmessung bis 1000V
- AC/DC Strommessung bis 10A
- Widerstands-, Kapazitäts-, Durchgangs- und Diodentest, Frequenzmessung, Temperatur, Scheitelwertfaktor (Crest), Schleifenstrom 4-20mA
- Differenzmessung, Messwertspeicher (Data Hold) und Spitzenwertspeicher (Peak Hold)
- Automatische Buchsenkontrolle zum Schutz vor Fehlstecken von Messleitungen
- Inklusiv Messleitungen und Schutzholster mit Magnetaufhängung

PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Technische Daten

Anzeige	5 5/6 stellige, LCD, max. 500.000 Digit
Spannung	0...1000V AC/DC | ±(0,02%+2D) beste Toleranz
Strom	0...10AAC/DC | ±(0,5%+50D) beste Toleranz
Widerstand	0...50MOhm
Kapazität	0...5000µF
Frequenz	10Hz...200kHz
Temperatur	-50°C...1000°C
Messkategorie	CAT IV / 1000V
Versorgung	9 V IEC 6LF22
Maße	ca. 208 x 103 x 64,5 mm
Gewicht	ca. 635 g
Sicherheit	EN 61010
Lieferumfang	Elma BM 869 Messleitungen Temperaturfühler bis 250° Batterie 9V Schutzholster mit Magnetaufhänger Bedienungsanleitung