

EZiCAT i550 - t100 Set

Professionelles Leitungs- und Kabelortungssystem

- Professionelle Suche von Leitungen und Kabel im Erdreich
- Set bestehend aus Sender und Empfänger
- Verschiedene Suchmodi einstellbar
- Suchtiefe bis 3 m
- Mit Anzeige der Suchtiefe
- LCD Anzeige mit automatischer Hintergrundbeleuchtung
- Suche nach Kunststoffrohren mit optionaler Sonde
- Robustes Design und geringes Gewicht
- Universell einsetzbar von Bauunternehmen, Elektroinstallations-, Gas- und Versorgungsunternehmen, Kabelfernsehen, Rohrleitungsbau



Technische Daten:

Empfänger	
Anzeige	48 Segment Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung Batterieanzeige Tiefenanzeige Alphanumerische dot matrix 5x7
Suchtiefe	bis 3 m
Frequenz	Power Modus: 50/60 Hz Radio Modus: 15...60 kHz 8 kHz-Modus: 8.192 kHz 33 kHz-Modus: 32,768 kHz
Schutzgrad	IP54
Versorgung	6x1,5V Batterien, LR6, AA
Abmessungen	ca. 760x250x85mm
Gewicht	ca. 2,7 kg
Sender	
Anzeige	10 Segment Balkenanzeige
Frequenz	8.192 kHz / 32.768 kHz
Reichweite	Induktion ca. 150 m / Kontakt ca. 250 m
Ausgangsleistung	max. 100 mW
Schutzgrad	IP54 / IP67 geschlossen
Versorgung	4x1,5V Batterien, LR 14
Maße	ca. 280x260x180 mm
Gewicht	ca. 2,95 kg



EZiCAT i550 - t100 Set

Lieferumfang:

EZiCAT i550 - t100 Set Best.Nr. 63 98 750 419
EZiCAT i550 - Empfänger
EZiCAT t100 - Sender
Batterien
Bedienungsanleitung



Optional:

EZiROD 30 - Verlängerungsspule 30m / 12mm
Best.Nr. 63 98 750 309

EZiROD 50 - Verlängerungsspule 50m / 12mm
Best.Nr. 63 98 750 312

EZiROD 80 - Verlängerungsspule 80m / 12mm
Best.Nr. 63 98 750 325

EZiSONDE - 8/33 kHz Sonde zur Suche in Kunststoffrohren
Best.Nr. 63 98 750 338

EZiTEX Signalzange - Signaleinspeisung in Kabel
Best.Nr. 63 98 750 396

