



LM-100 Digitales Luxmeter

Funktionen

- Beleuchtungsstärkemessung

Geräteinformationen:

- Manuelle Messbereichswahl
- Silizium-Sensor
- Integrierter Messwertspeicher (Data-Hold, MAX)

Technische Daten

Anzeige	LCD 3 1/2-stellig
Messbereiche	0...200, 2000, 20.000, 200.000 Lux 0...20, 200, 2000, 20.000 Footcandle (Fc)
Auflösung	0,1, 1, 10, 100 Lux 0,01, 0,1, 1, 10 Fc
Genauigkeit	< 10 %
Stromversorgung	1 x Batterie 9 V, IEC 6F22
Maße	Gerät 130 x 63 x 38 mm Sensor 80 x 55 x 29 mm
Gewicht	ca. 220 g

Messbereich
0,1...
200 000 Lux

Data
Hold

Lieferumfang:

- 1 St. LM-100
- 1 St. Batterie 9 V, IEC 6F22
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
LM-100	LM-100