

HZO 10 Tastkopf 10:1

Teilverhältnis: 10:1
Bandbreite: 250 MHz
Anstiegszeit: <1,4 ns
Eingangsimpedanz: 10 M Ω || 15 pF
Max. Eingangsspannung: 400 V (DC + Spitze AC)
NF-Kompensation: 1 Trimmer
HF-Kompensation: 2 Trimmer
Länge: 1,2 m
Teilungsfaktor Erkennung: automatisch nach dem Anstecken
Mess-Kategorie: CAT I

