



PeakTech® 3006
0-30 V DC/AC / 0-6 A DC/AC



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109-0

Telefax: +49 (0) 2304-96109-88

eMail: info@pewa.de

Homepage: www.pewa.de

Ein robustes Netzteil aus europäischer Fertigung im Metallgehäuse und praktischen Front-Griffen; für Gleich- und Wechselstrom und Spannung und somit besonders auch für die Wartung von kleinen AC-Schaltungen, Transformatoren, Leuchten geeignet.

- 13 mm grüne LED-Anzeigen für Spannung und Strom
- Ausgangsspannung und -strom kontinuierlich einstellbar
- Dauerkurzschlußfest
- Sicherheit: IEC-1010-1
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung

Anzeigegenauigkeit	± 0,5 % + 1 St.
Ausgangsspannung	0-30 V AC/DC
Ausgangsstrom	0-6 A AC/DC
Restwelligkeit	< 3 mV eff
Stabilität	0...100 % Last < 30 mVeff; ± 10 % ΔUE 0,03 %
Strombegrenzung	einstellbar
Übertemperaturschutz	Lüfter
Wirkungsgrad	60 %
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Abmessungen (BxHxT)	340 x 140 x 300 mm
Gewicht	11,5 kg