



PeakTech 5055
Digital-Schallpegelmesser



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Eine Erweiterung unseres Angebotes an Schallpegelmessern stellt diese Neuentwicklung dar. Dieses digitale Schallpegelmeßgerät mit 3 ½-stelliger 17 mm LCD-Anzeige und Funktionssymbolen bietet die manuelle Bereichswahl in 2 Meßbereichen von 35 ... 100 dB und 65 ... 130 dB bei einer Auflösung von 0,1 dB, die Schnell-/Langsam-Umschaltung sowie die Meßwert- und Maximalwerthaltefunktion und die interne Schaltung zur Überprüfung der Kalibrierung (94 dB) unterstreichen die Vielseitigkeit dieses Gerätes.

- Sicherheit: IEC-61672-1/-2; DIN EN 61672-1:2003-10; DIN EN 61672-2:2004-08
- Hohe Genauigkeit und breiter Meßbereich
- Umschaltbare Genauigkeit (2,5 oder 3,5 dB)
- DC/AC-Analog-Ausgang
- eingebaute Kalibriertestfunktion
- A- und C-Bewertung
- mitgeliefertes Zubehör: Tragetasche, Batterie und Bedienungsanleitung

Freq.	31,5 Hz ... 8 kHz
Schallpegel	A + C Bewertung (LOW): 35 ... 100 dB; (HIGH): 65 ... 130 dB ± 3,5 dB bei 94 dB Schallpegel und 1 kHz Sinussignal
Betriebsspannung	9 V Batterie
Abmessungen (BxHxT)	64 x 251 x 40 mm
Gewicht	250 g