

Kyoritsu 6300

Dreiphasiger Leistungs- und Energieanalysator

- Dreiphasiges, digitales Leistungsmessgerät
- Stromzangen 500A oder flexible Stromwandler 3000A
- Spannungsbereich 3 x 600V AC
- Messung von Spannung, Strom, cos phi, kW, kWh, kvar
- Gleichzeitige Anzeige von 3 Messwerten
- Hintergrundbeleuchtung
- Speicher 128 kbyte, mit Compact Flash bis 2 Gbyte
- USB Schnittstelle
- Messkreiskategorie CAT III / 600V
- Sicherheit nach IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-031



Technische Daten:

Anzeige	Mehrfach LCD-Anzeige, mit Hintergrundbeleuchtung
Spannungsbereich	150 / 300 / 600 / 1000V
Strombereich	50/100/200/500A Best.Nr. 63 98 721 008 1000/3000A Best.Nr. 63 98 721 037
Frequenzmessung	40...70 Hz
Speicher	mit Compact Flash bis 2 GB
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT III / 600 V
Sicherheit	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-031
Versorgung	AC: 100...240V (45...65Hz) DC: 6x1,5V LR6, AA oder Ni-MH (HR15-51)
Abmessungen	ca. 175x120x65 mm
Gewicht	ca. 800 g



Lieferumfang:

Kyoritsu 6310 / Stromzangen 500A Best.Nr. 63 98 721 008

Kyoritsu 6310 / FlexWandler 3000A Best.Nr. 63 98 721 037

PC Software

Bereitschaftstasche, Messleitungen, Prüfspitzen

Batterien, USB Kabel, Netzkabel

Bedienungsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de