PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

testo Saveris™ Komponenten: Router, Converter und Extender

Durch den Einsatz eines Routers kann die Funkverbindung bei schwierigen baulichen Gegebenheiten verbessert bzw. verlängert werden. Selbstverständlich sind mehrere Router im testo Saveris-System möglich. Gleichzeitig bietet das Hintereinanderschalten von bis zu 3 Routern V2.0 höchste Flexibilität bei der Funkreichweite.

Durch den Anschluss eines Converters an eine Ethernetbuchse kann das Signal eines Funkfühlers in ein Ethernet-Signal umgewandelt werden. Dies kombiniert die flexible Anbringung des Funkfühlers mit der Nutzung des vorhandenen Ethernets auch über lange Übertragungsstrecken hinweg.

	Saveris-Router V 1.0	**Saveris-Router V 2.0**	 **Saveris-Converter V 1.0**	 **Saveris-Converter V 2.0**
Verwendung	· für Saveris Base Firmware Version V 1.X	· für Saveris Base Firmware Version V 2.X	· für Saveris Base Firmware-Version V 1.X · nur für Funkfühler mit Firmware-Version 1.X	· für alle Saveris Base Firmware-Versionen · nur für Funkfühler mit Firmware-Version 2.X
Abmessung	ca. 85 x 100 x 38 mm			
Gewicht	ca. 180 g		ca. 190 g	
Stromversorgung	Netzteil 6,3 V DC; alternativ über Steck-/Schraubklemmen 24 V AC/DC, Leistungsaufnahme ‹ 0.5 W		Netzteil 6,3 V DC; alternativ über Steck-/Schraubklemmen 24 V AC/DC, PoE, Leistungsaufnahme ‹ 2 W	
Betriebstemp.	-20 ... +50 °C			
Lagertemp.	-40 ... +60 °C			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Schutzklasse	IP54			
Schnittstellen	Funk		Funk, Ethernet	
anschließbare Funkfühler	max. 5		max. 15	
Routerkaskadierung	nein	ja	-	-
Wandhalterung	inklusive			

Varianten

2.4 GHz	Saveris-Router V 1.0, 2.4 GHz, Übertragungsmedium Funk Best.-Nr. 0572 0159	Saveris-Router V 2.0, 2.4 GHz, Übertragungsmedium Funk Best.-Nr. 0572 0259	Saveris-Converter V 1.0, 2.4 GHz, Wandler des Übertragungsmediums Funk zu Ethernet Best.-Nr. 0572 0158	Saveris-Converter V 2.0, 2.4 GHz, Wandler des Übertragungsmediums Funk zu Ethernet Best.-Nr. 0572 0258

In diesen Bestelldaten sind keine Netzteile enthalten.