PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

STECKDOSENPRÜFGERÄTE | TESTAVIT SCHUKI 2/2K | Steckdosenprüfgeräte

Schuki 2 | Steckdosenprüfgerät mit einstellbarer FI-Auslösung
Mit den Testavit Schuki 2 und Schuki 2K können Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabel in 230 Volt Anlagen überprüft werden. Der Einsatz im Freizeitbereich für z.B. Boote und Wohnwagen ist mit der Verwendung eines Adapters möglich. Geprüft wird auf den richtigen Anschluss der Leiter.

Schuki 2K | Steckdosenprüfgerät mit einstellbarer FI-Auslösung
Bei dem Testavit Schuki 2K ist ein praktisches Kabel mit Schuko-Stecker angebracht. So ist besonders bei schwer zugänglichen Steckdosen die Prüfung bequemer für den Anwender.

Ihre Vorteile:
| 5 Jahre Herstellergarantie
| TÜV/GS geprüft und zugelassen
| IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

STECKDOSENPRÜFGERÄTE | SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	Testavit Schuki 2	Testavit Schuki 2K
Anzeige	optisch, Glimmlampen	optisch, Glimmlampen
Betriebsspannung	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Spannungsversorgung	über Messobjekt	über Messobjekt
Nennfehlerstrom	10, 30, 100, 300, 500mA	10, 30, 100, 300, 500mA
Auslösezeit	200ms	200ms
FI - Test	ja	ja
Abmessungen	100 x 50 x 75 mm	100 x 50 x 75 mm
Schutzart	IP 20	IP 20
Überspannungskategorie	CAT III 300V	CAT III 300V
Gewicht	180 g	250 g
TÜV / GS	IEC/EN 61010 - 1	IEC/EN 61010 - 1
Farbe	rot, andere Farben auf Anfrage	grau, andere Farben auf Anfrage
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung 1x Bereitschaftstasche	1x Bedienungsanleitung 1x Bereitschaftstasche