

INSTALLATIONSTESTER / ADAPTER | TESTBOY TV 450 | Installationstester VDE 0100-600

Der Testboy TV 450 ist ein einfach zu bedienendes DIN VDE 0100 Messgerät. Bereits hinterlegte Sicherungs- und RCD (FI)- Kennlinien bewerten das gemessene Ergebnis mit einer GUT/SCHLECHT-Aussage. Zu den Besonderheiten des Testboy TV 450 zählt die Prüfung allstromsensitiver RCDs (Typ B). Ein weiterer Vorteil ist die bereits im Lieferumfang enthaltene Software.

Dank des großen LC-Displays mit integrierter Hintergrundbeleuchtung ist ein leichtes Ablesen der Ergebnisse, Hinweise, Messparameter und Meldungen möglich. An der Seite des LC-Displays sind zwei GUT-/SCHLECHT-LED-Anzeigen angebracht.

Das Gehäuse des neuen Testboy TV 450 ist robust und ergonomisch gestaltet. Sein leichtes Gewicht und ein integrierter Magnethalter ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die Bedienung des Geräts wurde so entworfen, dass sie so klar und einfach wie möglich ist. Jede Prüfung hat ihren eigenen spezifischen Hilfebildschirm, der beschreibt, wie eine Messung durchzuführen ist.



Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | DIN VDE 0100 – 600, ÖVE E8001, NIN/NIV
- | Prüfung allstromsensitiver RCD's (Typ B)
- | USB- und RS232-Schnittstelle
- | Protokollsoftware (im Lieferumfang enthalten)

INSTALLATIONSTESTER / ADAPTER | SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	Testboy TV 450
Messungen	
Spannungsmessung	0 - 550V AC
Erdwiderstandsmessung	0 - 999Ohm
Isolationswiderstand	0 - 999MOhm / 50, 100, 250, 500, 1000V
FI/RCD-Prüfung	
Berührungsspannung RCD-Uc	0 - 100V
Auslösezeit	o bis max 2500ms
Auslösestrom	10 ,15, 30, 100, 300, 500, 1000mA
Anzeige	128x64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung und integrierter GUT/SCHLECHT-Displayleuchte
Stromversorgung	9VDC (6 x Batterie oder Akku, Größe AA)
Betriebstemperatur	0 bis +40°C
Schutzart	IP40
Überspannungsschutz	CAT III 600V / CAT IV 300V
Messwertspeicher	1900
Schnittstelle	USB und RS232
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> universal Prüfkabel 3 x 1,5m Prüfkabel für Schuko-Steckdosen Prüfspitzen (3 Stück - blau, schwarz, grün) Krokodilklemmen (3 Stück - blau, schwarz, grün) Netzteiladapter + 6 Akkus NiMH AA) kompletter Trageriemen Kurzanleitung CD mit Bedienungsanleitung und PC-Software

KALIBRIERUNG
AUF
ANFRAGE

5
JAHRE
GARANTIE